


Лампы светодиодные серии VISION CARE
1. Назначение и область применения

- 1.1 Лампы светодиодные товарного знака IN HOME (далее - лампы) являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах как альтернативные галогенным лампам, люминесцентным лампам и лампам накаливания источники света.
- 1.2 По требованиям безопасности лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
 По требованиям электромагнитной совместимости лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
 По требованиям ограничения применения опасных веществ лампы соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.3 Лампы являются лампами с ненаправленным светозлучением и соответствуют требованиям по энергоэффективности СТБ 2476, СТБ 2461.
- 1.4 Лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

2. Технические параметры
2.1 Технические параметры:

- диммируемость: нет;
- диапазон рабочих температур: -10°C / +40°C;
- номинальное напряжение: 230В±10%. Частота 50 Гц;
- диапазон рабочих напряжений: ~150-275В;
- индекс цветопередачи Ra: >80;
- коэффициент пульсации: <5%;
- угол освещения: 120°;
- световая отдача, лм/Вт: 95;
- тип КСС: Д;
- тип рассеивателя: матовый;
- тип источника света: SMD LED;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- номинальный срок службы: 30 000 часов;
- стабильность светового потока в конце номинального срока службы: 70%;
- количество циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя: 30 000 циклов;
- время зажигания: мгновенное зажигание.


2.2 Технические параметры ламп приведены в таблице 1.

– Таблица 1. Технические параметры –

| Модель | Серия | | Описание | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|---|----------|--------------------------|------------------------|
| LED-GX53-VC | VC | | Лампа в форме плоский цилиндр (Тип Т); цоколь GX53 | | | | | | |
| LED-GX70-VC | VC | | Лампа в форме плоский цилиндр (Тип Т); цоколь GX70 | | | | | | |
| Наименование | Номинальная мощность, Вт | Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт | Световой поток, лм | Взвешенное энергопотребление Ес, кВт·ч/1000ч | Цветовая температура, К* | Индекс энергетической эффективности EEE | Класс ЭЭ | Коэффициент мощности, PF | Габаритные размеры, мм |
| Лампа GX53 6 Вт | 6 | 50 | 570 | 6 | 3000К; 4000К; 6500К | 0,12 | A+ | >0,85 | 27x74 |
| Лампа GX53 8 Вт | 8 | 55 | 760 | 8 | 3000К; 4000К; 6500К | 0,13 | A+ | >0,85 | 27x74 |
| Лампа GX53 10 Вт | 10 | 60 | 950 | 10 | 3000К; 4000К; 6500К | 0,13 | A+ | >0,85 | 27x74 |
| Лампа GX53 12 Вт | 12 | 75 | 1140 | 12 | 3000К; 4000К; 6500К | 0,14 | A+ | >0,85 | 27x74 |
| Лампа GX53 15 Вт | 15 | 90 | 1430 | 15 | 3000К; 4000К; 6500К | 0,14 | A+ | >0,85 | 27x74 |
| Лампа GX70 16 Вт | 16 | 85 | 1520 | 16 | 4000К; 6500К | 0,14 | A+ | >0,85 | 43x111 |
| Лампа GX70 20 Вт | 20 | 100 | 1900 | 20 | 4000К; 6500К | 0,14 | A+ | >0,85 | 43x111 |

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200К

3. Монтаж и подключение

- 3.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
- 3.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 4.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
- 4.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- 4.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
- 4.4 Лампы ремонту не подлежат. При возникновении неисправности лампу утилизировать.

4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения;
- разбирать лампу и включать в разобранном виде;
- длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза.

- 4.6 **ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом лампы убедитесь, что номинальное напряжение, указанное в маркировке лампы, соответствует напряжению сети.

5. Утилизация

- 5.1 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Лампы утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

6. Транспортирование и хранение

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%.
- 6.3 При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2,7 метра.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Замена подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа.
- 7.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
- 7.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
- 7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
 - если падение(уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

- 7.6 Гарантийный срок составляет два года с момента продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, наличия правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- 7.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3
Поставщик в Республику Беларусь: Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест», УНП 192014063. 220090, Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д.1, пом.316, ком. 202, тел +375 17 252-00-00;

ООО «ВитМакс инвест», УНП 193444798, 220138, Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, д.12, оф. 409, тел. +375 17 215-04-07

Производитель: HANGZHOU TIGER ELECTRON & ELECTRIC CO. LTD., Ханджоу Тайгер Электрон и Электрик Ко, Лтд.: NO.15 XINGFA ROAD, XINGQIAO TOWN, YUHANG DISTRICT, HANGZHOU, CHINA, 15 ул. Сингфа роуд, г. Ханчжоу, Китай

